

Stahlbandantenne mit universellem FME-Adapter-system für tragbare Geräte im 27 MHz Band

BESCHREIBUNG

- Robuster, flexibler Stahlband-Antennenstrahler.
- Gewölbtes, selbstaufrichtendes Stahlbandmaterial.
- Gekürzter ¼ λ Strahler ermöglicht eine akzeptable mechanische Länge.
- Drehgelenk und Flügelschraube zum einfachen Umlappen.
- Werksjustiert und geprüft, für minimales VSWR und optimale Leistung.
- Ausgestattet mit universellem FME-Anschluss für optimale Flexibilität durch einfach wechselbare Anschlussstecker.
- Einsetzbar mit folgenden Anschlusssteckern der schwarzen PROCOM FME-Adapterserie (separat zu bestellen): BFME-UHF, BFME-BNC, BFME-TNC, und BFME-N.

SPEZIFIKATIONEN

Elektrisch DE	
Modell	SB 27 1/4-FME
Frequenz	27 MHz CB band
Antennentyp	Gekürzte ¼ λ Antenne für tragbare Anwendungen
Max. Eingangsleistung	25 W
Polarisation	Vertikal
Impedanz	50 Ω
VSWR	< 2.0:1 bei direkter Montage auf dem tragbaren Gerät
Mechanisch DE	
Anschlussyp	FME(f) (Auswechselbare BFME-Adapter separat zu bestellen)
Materialien	Stainless steel band and rubber Black-chromed brass
Farbe	Schwarz
Höhe	ca. 650 mm
Gewicht	ca. 0.085 kg

BESTELLUNG

Modell	Produkt Nr
SB 27 1/4-FME(F)	140000045

EMPFOHLENE BFME-ADAPTER

BFME-UHF	BFME-BNC	BFME-TNC	BFME-N
			

(separat zu bestellen)

BITTE BEACHTEN

Die SB 27 1/4 ist ebenfalls mit verschiedenen, fest montierten Gewindeanschlüssen (ohne FME-Adaptersystem) verfügbar. Informationen für diese speziellen Versionen auf Anfrage.

